

**BOSCH**

Invented for life

El-værktøj til håndværk & industri

Produktdatablad



Akku-kombimaskine

GSB 18V-85 C

Maskinkonfigurering i 18 V-klassen

De vigtigste data

Batterispænding	18 V
Bor-Ø, i murværk, maks.	16 mm
Skrue-Ø, maks.	12 mm



Bestillingsnummer: 0 601 9G0 301

[> Flere produktoplysninger](#)** Uforbindende vejledende pris inkl. moms*

Tekniske data

Drejningsmoment, maks. (hård/blød)	85 / 47 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 – 480 / 0 – 2.100 o/min
Maks. slagtal	31.500 slag/min
Borepatronspændeområde, maks.	13 mm
Borepatronspændeområde, min./maks.	1,5 / 13 mm
Borspindelgevind	1/2"
Batterispænding	18 V
Akku-kapacitet	5,0 Ah
Drejningsmomenttrin	25+1
Længde	204 mm
Højde	255 mm
Celletype	Lithium-ion
Bordiameter	
Bor-Ø i træ, maks.	82 mm
Bor-Ø i stål, maks.	13 mm
Bor-Ø, i murværk, maks.	16 mm
Skruediameter	
Skrue-Ø, maks.	12 mm

Støj-/vibrationsinformation

Boring i metal	
Vibrationseksponering ah	2.5 m/s ²
Usikkerhed K	1.5 m/s ²
Slagboring i murværk	
Vibrationseksponering ah	12.5 m/s ²
Usikkerhed K	1.5 m/s ²
Skruning	
Vibrationseksponering ah	2.5 m/s ²
Usikkerhed K	1.5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

El-værktøj til håndværk & industri**Fordele:**

- Personaliserede indstillinger som f.eks. KickBack Control kan efter behov tilpasses og gemmes via smartphone
- Feedback og notifikationer som f.eks. statusændringer og driftsophør af maskine modtages med smartphone
- Kompatibel med TrackMyTools, det intelligente værktøjsstyringssystem fra Bosch
- Kickback Control giver bedre beskyttelse af brugeren sammenlignet med værktøj, der ikke har denne funktion. Elværktøjet slukkes, hvis det pludselig begynder at rotere omkring boreakserne
- Ekstrahåndgreb med bølgeprofil og enkel låsemekanisme for hurtig påsætning og aftagning og fast montering
- Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning og sørger for lang standtid

**Priser / Medfølgende dele**

Bestillingsnummer	0 601 9G0 302	0 601 9G0 300	0 601 9G0 301
2 x akkuer GBA 18 V 5,0 Ah 1 600 A00 2U5	-	✓	✓
Akku og lader medfølger ikke	✓	-	-
GCY 30-4 Professional - Bluetooth Low Energy-modul 1 600 A00 R26	-	-	✓
Hurtiglader GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	-	✓	✓
Håndgreb	✓	✓	✓
L-BOXX 136 størrelse 2 1 600 A00 1RR	✓	✓	✓
L-BOXX-indlæg, maskine og lader	✓	✓	✓